

GE
Lighting

Solutions de modernisation

Tubes DEL energy smart® compatibles
 avec le ballast électronique



AVANT DE COMMENCER

Veuillez lire ces instructions attentivement

Veuillez conserver ces instructions

Ces instructions ne prétendent pas couvrir tous les détails ou les variations des composants ni parer à toute éventualité en rapport avec l'installation, le fonctionnement ou l'entretien. Dans le cas où de plus amples renseignements seraient nécessaires ou si des difficultés particulières, qui ne sont pas suffisamment couvertes pour l'acheteur, devaient se présenter, la question devra être adressée à la General Electric Company. GE Éclairage rejette toute responsabilité concernant toute installation non réalisée en conformité avec ce guide ou non réalisée par un électricien professionnel.

Les lampes T5 à DEL GE conviennent pour remplacer uniquement les lampes

fluorescentes T5 dans les luminaires renfermant des douilles (culot miniature, à deux broches (G5) à deux broches) G5 standards.

Les dimensions minimales pour un luminaire à 4 lampes sont de 120 cm X 60 cm X 8 cm

Pour votre sécurité

Veuillez lire et observer les MISES EN GARDE et les AVERTISSEMENTS indiqués dans ces instructions

- L'installation doit être exécutée par un membre du personnel formé et compétent. S'assurer que ce manuel est fourni aux installateurs et aux utilisateurs.
- N'utiliser ce produit que de la façon prévue par le fabricant. En cas de questions ou de préoccupations, veuillez contacter le fabricant.
- Le produit est conçu pour une utilisation intérieure uniquement. Il ne doit pas être utilisé à un endroit exposé directement aux intempéries.
- Le produit n'a pas été conçu pour être utilisé sur des sorties d'urgence.
- Convient aux endroits secs et humides.

Composants fournis

Les composants ont été emballés convenablement afin d'éviter des dommages lors du transport. Inspecter les composants pour vérifier l'absence de tout dommage physique. Ne pas installer de composants endommagés.

La boîte renferme les éléments suivants :

1. Tubes à DEL
2. Guide d'installation
3. Étiquettes



imagination at work

▲ MISE EN GARDE

Risque de décharge électrique. Produit convenant aux endroits humides. Risque d'incendie – Utiliser uniquement en remplacement des lampes fluorescentes indiquées sur l'étiquette. Si la lampe ou le luminaire ne fonctionne pas correctement, l'éteindre immédiatement, retirer la lampe du luminaire et contacter le fabricant. Uniquement pour un remplacement des lampes de F28T5HE, F21T5HE, F14T5HE, F24T5HO, F54T5HO. Ne pas installer cette lampe dans un luminaire préchauffé. Cette lampe fonctionne uniquement avec des ballasts électroniques. Si la lampe ne s'allume pas lorsque le luminaire est mis sous tension, retirer la lampe du luminaire, puis contacter le fabricant de la lampe ou un électricien professionnel.

N'est pas évalué pour l'utilisation avec des luminaires ni des lampes de sortie de secours.

Cet appareil est conforme à la partie 18 des règles de la FCC. Le fonctionnement de cet appareil est assujéti aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne devrait pas causer de brouillage préjudiciable et 2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant causer un fonctionnement indésirable. Tout changement non expressément autorisé par le fabricant peut annuler les droits de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.


NOTE: Ce produit est conforme à la partie 18 des règles de la FCC, mais peut provoquer des interférences radios, télévisions, téléphones sans fil, et les télécommandes. Évitez de placer ce produit à proximité de ces appareils. En cas d'interférence, déplacer le produit à l'écart de l'appareil ou branchez soit dans une autre prise. Ne pas installer ce produit près de l'équipement de sécurité maritime ou tout autre équipement de navigation ou de communication critique opérant entre 0,45 à 30 MHz.

Cet appareil est conforme à la norme canadienne NMB-005B.

Renseignements sur le produit


Étape 1

Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est coupée. Faites appel aux procédures de cadenassage et d'étiquetage appropriées.




Étape 2

Retirez les lampes et le couvercle du luminaire.




Étape 3

Insérez le tube à DEL energy start® dans le support à lampe.



Étape 4

Remettez l'alimentation et assurez-vous que les lampes fonctionnent correctement.



Entretien et remplacement de lampe

Contactez un électricien professionnel pour réaliser le service d'entretien. Pour toute question ou préoccupation, veuillez contacter le fabricant.

Product information

Bulb shape	Base	Watt	PC	Description	Case Qty	MOL (in)	Initial Lumens	Color temp (K)	CRI	Rated life (L70)	UL
T5	Miniature Bi-pin(G5)	26	19203	LED26ET5/G/4/830	20	45	3650	3000	80+	50000	Yes
T5	Miniature Bi-pin(G5)	26	19221	LED26ET5/G/4/835	20	45	3750	3500	80+	50000	Yes
T5	Miniature Bi-pin(G5)	26	19227	LED26ET5/G/4/840	20	45	3800	4000	80+	50000	Yes
T5	Miniature Bi-pin(G5)	26	19348	LED26ET5/G/4/850	20	45	3900	5000	80+	50000	Yes
T5	Miniature Bi-pin(G5)	26	19488	LED26ET5/G/4/865	20	45	3800	6500	80+	50000	Yes
T5	Miniature Bi-pin(G5)	11	34413	LED11ET5/G/2/830	20	22	1500	3000	80+	50000	Yes
T5	Miniature Bi-pin(G5)	11	34417	LED11ET5/G/2/835	20	22	1550	3500	80+	50000	Yes
T5	Miniature Bi-pin(G5)	11	34418	LED11ET5/G/2/840	20	22	1600	4000	80+	50000	Yes
T5	Miniature Bi-pin(G5)	11	34424	LED11ET5/G/2/850	20	22	1600	5000	80+	50000	Yes
T5	Miniature Bi-pin(G5)	13	34351	LED13ET5/G4830HE	20	45	1900	3000	80+	50000	Yes
T5	Miniature Bi-pin(G5)	13	34354	LED13ET5/G4835HE	20	45	1950	3500	80+	50000	Yes
T5	Miniature Bi-pin(G5)	13	34355	LED13ET5/G4840HE	20	45	2000	4000	80+	50000	Yes
T5	Miniature Bi-pin(G5)	13	34367	LED13ET5/G4850HE	20	45	2000	5000	80+	50000	Yes
T5	Miniature Bi-pin(G5)	10	34371	LED10ET5/G3830HE	20	33	1500	3000	80+	50000	Yes
T5	Miniature Bi-pin(G5)	10	34376	LED10ET5/G3835HE	20	33	1550	3500	80+	50000	Yes
T5	Miniature Bi-pin(G5)	10	34401	LED10ET5/G3840HE	20	33	1600	4000	80+	50000	Yes
T5	Miniature Bi-pin(G5)	10	34402	LED10ET5/G3850HE	20	33	1600	5000	80+	50000	Yes
T5	Miniature Bi-pin(G5)	7	34403	LED7ET5/G2/830HE	20	22	1000	3000	80+	50000	Yes
T5	Miniature Bi-pin(G5)	7	34404	LED7ET5/G2/835HE	20	22	1050	3500	80+	50000	Yes
T5	Miniature Bi-pin(G5)	7	34411	LED7ET5/G2/840HE	20	22	1100	4000	80+	50000	Yes
T5	Miniature Bi-pin(G5)	7	34412	LED7ET5/G2/850HE	20	22	1100	5000	80+	50000	Yes

Compatible ballast list Please refer to: GElighting.com/LEDTUBES-ballast-compatibility

Note: Contact GE sales representatives if the ballast to be used to operate the lamp is not listed in the table