

Solutions de réadaptation

Tubes à DEL energy smart^{MD} avec pilote GE



AVANT DE COMMENCER

Veuillez lire ces instructions au complet et attentivement.

Veuillez conserver ces instructions.

Ces instructions ne couvrent pas tous les détails ou les variations des composants et ne parent pas à toute éventualité en rapport avec l'installation, le fonctionnement ou l'entretien. Dans le cas où de plus amples renseignements seraient nécessaires, ou si une difficulté particulière, qui n'est pas suffisamment couverte pour l'acheteur, devait se présenter, adressez-vous à la General Electric Company. GE Éclairage rejette toute responsabilité concernant toute installation non réalisée en conformité avec ce guide ou non réalisée par un électricien professionnel.

Pour votre sécurité

Veuillez lire et observer les MISES EN GARDE et les AVERTISSEMENTS indiqués dans ces instructions.

- L'installation doit être exécutée par un membre du personnel formé par l'usine et compétent. Assurez-vous que ce manuel est fourni aux installateurs et aux utilisateurs.
- N'utilisez ce produit que de la façon prévue par le fabricant. En cas de questions ou de préoccupations, veuillez communiquer avec le fabricant.
- Cette lampe tubulaire est conçue pour utilisation intérieure seulement et ne doit pas être utilisée dans un milieu où la température et l'humidité sont élevées.
- Les tubes à DEL Energy Smart^{MD} et les pilotes de DEL de GE (l'UGS des produits apparaissant sur la dernière page du présent guide d'installation) sont vendus séparément. Ne faites pas fonctionner des tubes à DEL Energy Smart^{MD} sans le pilote de DEL de GE correspondant.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé sur des sorties d'urgence.
- Convient aux endroits secs ou humides.
- Peut être utilisé dans des luminaires de type IC ou non IC.
- Un max. de 4 tubes à DEL peuvent être utilisés dans un luminaire.
- Le volume de luminaire minimum pour 4 lampes est de 36 po (920 mm) de longueur x 12 po (305 mm) de largeur x 4 po (102 mm) de profondeur. L'espacement minimum entre les douilles est de 2,5 po (64 mm).
- Cet appareil est conforme à la partie 15, classe A, des règlements de la FCC.

Composants fournis

Les composants ont été emballés convenablement afin d'éviter les dommages pendant le transport. Inspectez les composants pour vérifier l'absence de tout dommage physique. N'installez pas de composants endommagés.

Tubes à DEL energy smart^{MD} avec pilote à distance de GE

La boîte renferme les éléments suivants :

- Tubes à DEL
- Pilote
- Feuillet d'instructions
- Étiquettes (posées sur le luminaire)

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

- Coupez l'alimentation avant l'installation ou l'entretien. Communiquez avec un électricien professionnel pour l'installation.
- L'installation de la trousse de conversion à DEL nécessite une connaissance des systèmes électriques des luminaires. Si vous n'êtes pas qualifié, ne pas tenter d'effectuer l'installation. Communiquer avec un électricien qualifié.
- Installer cette trousse dans des luminaires qui ont les caractéristiques de construction et les dimensions indiquées dans les photographies et les dessins ci-joints.
- Pour éviter l'endommagement ou l'abrasion du câblage, ne pas exposer ce dernier aux bords de pièces de tôle ou à tout autre objet tranchant. Les installateurs ne doivent pas débrancher les fils existants des bornes de la douille afin de réaliser de nouvelles connexions au niveau de ces bornes. Les installateurs doivent plutôt couper les fils existants de la douille pour les écarter de celle-ci, puis réaliser de nouvelles connexions aux fils de la douille, au moyen de connecteurs appropriés

⚠ ATTENTION

RISQUE DE BLESSURE

- Le tube risque de tomber s'il n'est pas installé adéquatement; veuillez suivre les instructions fournies pour l'installation.
- Portez des lunettes de sécurité et ayez les accessoires appropriés pendant l'installation et toute intervention d'entretien.

RISQUE D'ENDOMMAGER LE PRODUIT

- Ne remplacez pas un luminaire linéaire fluorescent (LLF) conventionnel directement par un tube à DEL Energy Smart. Le fonctionnement des tubes à DEL Energy Smart exige une tension en courant continu (c.c.).



Product Compatibility Information

GE LED Type C		GE Drivers	
Glass	Plastic	Dimming	Non-Dimming
LEDT8/LC/G3/830	LEDT8/LC/3/830	LED12T8/DR/D2L	LED12T8/DR/2L
LEDT8/LC/G3/835	LEDT8/LC/3/835	LED12T8/DR/D4L	LED15T8/DR/UN/2L
LEDT8/LC/G3/840	LEDT8/LC/3/840	LED15T8/DR/D2L	LED18T8/DR/UN/2L
LEDT8/LC/G3/850	LEDT8/LC/3/850	LED15T8/DR/D4L	
	LEDT8/LC/3/865	LED18T8/DR/D2L	
		LED18T8/DR/D4L	
		LED/DR/D2L/LW*	
		LED/DR/D4L/LW*	

*Please see separate LumenChoice Driver Installation Guide for details on driver tuning.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This Class [A] RFLD complies with the CAN ICES-005A. Cet appareil est conforme à la norme canadienne NMB-005A.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.



GE Lighting • www.gelighting.com

Information provided is subject to change without notice. Please verify all details with GE. All values are design or typical values when measured under laboratory conditions, and GE makes no warranty or guarantee, express or implied, that such performance will be obtained under end-use conditions. The GE brand and logo are registered trademarks of the General Electric Company © 2018. 13579-092914