

sengled

smartsense G2

Model : 1102060455

SKU : SSPAR38ND830G2

Product Overview

Smartsense is a motion-sensing LED floodlight that provides hands-free security lighting outside your home. During normal operation, Smartsense turns on when the sensor detects motion from a person or a car within 30 feet and remains lit. When no more movement is detected, the bulb turns off after the duration of your choice. (The Auto-Off Timer has settings for 1.5, 3, 6, and 15 minutes.)

The bulb also includes a Daytime sensor that can be toggled On/Off. To prevent Smartsense from activating during the day, simply slide the toggled to the "Daytime OFF" position.

Smartsense also supports an "Always On" mode — by quickly switching the bulb off and on, once, you can temporarily deactivate the sensor and use the bulb as a standard LED bulb.

Features:

- Bulb turns on when any movement is detected within 30 feet
- Integrated Auto-Off Timer lets you choose how long the bulb stays lit after detecting motion
- Integrated Daylight Sensor lets you choose whether bulb detects motion only at night or 24 hours a day
- Built-in motion sensor creates an instant security light in any fixture – no wiring required
- 25,000 hours of expected use

Product Specifications:

- Power Supply: 120V AC, 60 Hz
- Lamp Socket: E26
- Power Consumption: 14W
- Brightness: 1300 Lumens
- Beam Angle: 40 degrees
- Sensor detection distance: 30 feet
- Sensor detection angle: 100 degrees
- Color Temperature: 3000K – Soft White
- CRI: 83
- Dimensions: 132 mm (H) x 121 mm (Dia.) / 5.20"(H) x 4.76" (Dia.)
- Weight: 320 g /11.29 oz. (approx.)
- Lifetime: 25,000 hours
- Limited warranty : 3 years from the date of original purchase

CAUTION:

- DO NOT USE WITH DIMMERS
- RISK OF ELECTRIC SHOCK - DO NOT DISASSEMBLE
- NOT FOR EMERGENCY LIGHTING

Installation Instructions

Setting up your Smartsense Bulb

- 1** Make sure the power to the socket is off.



- 2** Open the “Settings” cover on the side of the bulb using a Phillips’ head screwdriver (3.0-3.8 mm recommended). Do not open cover while bulb is twisting into the socket.

- 3** Twist the knob to your preferred tie setting (1.5, 3, 6, or 15 minutes). This is how long your Smartsense bulb will remain lit after motion is no longer detected.

- 4** Choose whether you want Smartsense to turn on during the day by sliding the toggle to Daytime ON (Smartsense will turn on when detecting movement 24 hours a day) or Daytime OFF (Smartsense will only turn on when detecting movement after dark).

- 5** Twist the Smartsense bulb into your existing floodlight fixture. Switch the bulb on and off as normal.*



Smartsense requires constant power to operate. Smartsense will not function properly if blocked or placed behind glass, plexiglass, or acrylic.

FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION (FCC) STATEMENT FOR USERS
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SECTION 15.21

The user's manual or instruction manual for an intentional or unintentional radiator shall caution the user that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. In cases where the manual is provided only in a form other than paper, such as on a computer disk or over the Internet, the information required by this section may be included in the manual in that alternative form, provided the user can reasonably be expected to have the capability to access information in that form.

FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT, SECTION 15.105(b)

This equipment has been tested and found to be in compliance with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

© 2017 Sengled, Incorporated. All rights reserved. Sengled is a trademark of Sengled, Incorporated, registered in the United States and other countries. Specifications are subject to change without notice. Other trademarks and trade names are the property of their respective owners.

1. This warranty covers your Sengled product from defects in material or workmanship for three (3) years from the date of original purchase ("Warranty Period") as evidenced by the sales receipt showing the purchase date.
2. This warranty applies to the original retail purchaser - provided that: (i) the product is purchased as a new Sengled product, and (ii) such product is identified by the Sengled trademark, trade name, or logo affixed to it.
3. This warranty does not cover any damages resulting from:
 - accidents, alterations, misuse, abuse, improper installation, unauthorized repairs.
 - installation of the bulb(s) on a dimmer switch or circuit.
 - acts of God (such as fires, floods, tornadoes, etc.), abnormal voltage and other physical damages.
 - dropping the bulb, inappropriate transportation after purchase.
 - failure to follow the user manual.
4. This warranty does not apply to conditions resulting from normal wear and tear. Some normal variation in color and fading may occur during the life time of the product; thus, these variations are not considered as defects. Commercial use of the products is also excluded from this warranty.
5. Within the warranty period, at Sengled's discretion, Sengled will (1) repair the defective product at no charge; (2) exchange the defective product with a new product; or (3) provide a refund according to Sengled's return policy.
6. When a product is exchanged, the replaced product becomes Sengled's property.
7. Except as expressly stated herein or where prohibited by law, Sengled expressly disclaims all warranties, express or implied, of any kind with respect to the product, including but not limited to: merchantability, fitness, or safety for a particular purpose. The sole and exclusive maximum liability to Sengled arising from the sales of the product shall be the price of the product ordered. In no event shall Sengled, its directors, officers, employees or other representatives shall be liable for special, indirect, consequential, or punitive damages originated from the sales of the product.
8. The original purchaser must provide the original sales receipt of this product and this warranty certificate in order to submit a claim under this warranty.

9. The warranty certificate must be the original warranty certificate and cannot be a reproduction or otherwise altered. Please ensure that you have the product details (as shown on this card) at hand and fill out the 'Warranty Certificate' correctly and mail it to the address below, so that Sengled can respond as quickly and efficiently as possible when the product needs to be repaired or replaced.

10. Except where prohibited by law, this warranty is non-transferable and is limited to the original purchaser.

11. Notice: No dealer, retailer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to the terms and conditions listed on this Warranty Certificate.

12. The warranty doesn't affect your legal rights under the statutory provisions.

sengled

smartsense G2

ES

Modelo : 1102060455

SKU : SSPAR38ND830G2

Descripción del Producto

Descripción del Producto

Smartsense es un reflector LED con sensor de movimiento que proporciona iluminación estilo "manos libres" brindando seguridad fuera de su hogar. En el modo de operación normal, Smartsense se enciende cuando el sensor detecta movimiento de una persona o un vehículo dentro de un radio de 30 pies y permanece encendido. Cuando no se detecta más movimiento, la bombilla se apaga según el tiempo de duración que usted haya elegido. (El Temporizador de Apagado Automático tiene ajustes para 1.5, 3, 6, y 15 minutos.)

La bombilla también incluye un sensor de Día que se puede activar/desactivar. Para evitar que Smartsense se active durante el día, simplemente deslice el interruptor a la posición "APAGADO de Día".

La bombilla también cuenta con un modo de "Encendido Permanente" — al apagar y encender rápidamente la bombilla una vez, se podrá desactivar temporalmente el sensor y utilizar la bombilla como una bombilla LED estándar.

Características:

- La bombilla se enciende cuando se detecta cualquier movimiento dentro de un rango de 30 pies
- El Temporizador de Apagado Automático integrado le permite elegir cuánto tiempo puede permanecer encendida la bombilla después de detectar movimiento
- El sensor de Luz Día Integrado le permite elegir si la bombilla detecta movimiento sólo durante la noche o durante las 24 horas del día
- El sensor de movimiento integrado produce una luz de seguridad instantánea en cualquier accesorio - no requiere cableado
- 25,000 horas de uso esperado

Especificaciones del Producto:


- Fuente de Alimentación de Energía: 120V AC, 60 Hz
- Enchufe de Luz: E26
- Consumo de Energía: 14W
- Brillo: 1300 Lúmenes
- Ángulo de Haz: 40 grados
- Distancia de detección del sensor: 30 pies
- Ángulo de detección del sensor: 100 grados
- Temperatura de Color: 3000K - Blanco Suave
- CRI: 83
- Dimensiones: 132 mm (Alto) x 121 mm (Dia.) / 5.20" (Alto) x 4.76" (Dia.)
- Peso: 320 g / 11.29 oz. (Aprox.)
- Vida Útil: 25,000 horas
- Garantía limitada: 3 años a partir de la fecha original de compra

PRECAUCIÓN:

- NO USAR CON ATENUADORES DE LUZ
- RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA- NO DESARMAR
- NO SE DEBE UTILIZAR COMO ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Instrucciones de Instalación**Configuración de su reflector SmartSense**

- 1** Asegúrese de que la alimentación al toma corriente está apagada.



- 2** Con un destornillador de cabeza Phillips (se recomienda uno de 3.0-3.8 mm), abra la tapa de "Ajustes" ubicada en la parte lateral de la bombilla. No abra la tapa mientras esté atornillando la bombilla en el toma corriente.
- 3** Gire la perilla a su ajuste preferido (1.5, 3, 6, o 15 minutos). Éste es el tiempo que su bombilla Smartsense permanecerá encendida después de que no detecte movimiento.
- 4** Seleccione si desea que Smartsense se encienda durante el día deslizando el interruptor a ENCENDIDO de Día (Smartsense se encenderá al detectar movimiento las 24 horas del día) o APAGADO de Día (Smartsense sólo se encenderá al detectar movimiento después de que oscurezca).
- 5** Atornille la bombilla Smartsense en su accesorio de iluminación. Encienda y apague la bombilla de modo normal.*



SmartSense requiere energía constante para poder funcionar. SmartSense no funcionará correctamente si está bloqueado o si está colocado detrás de vidrio, plexiglás, o acrílico.

DECLARACIÓN PARA USUARIOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) Este dispositivo debe soportar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

SECCIÓN 15.21

El manual de usuario o manual de instrucciones de un radiador intencional o no intencional deberá advertir al usuario que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento de esta norma podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. En los casos en los que el manual se proporcione únicamente en un formato que no sea en papel, como en discos de ordenador o por Internet, la información requerida por esta sección puede ser incluida en el manual en dicho formato alternativo, siempre y cuando se espere razonablemente que el usuario puede acceder a la información en dicho formato.

DECLARACIÓN DE INTERFERENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES, SECCIÓN 15.105 (b)

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que es conforme a los límites impuestos para dispositivos digitales de clase B, según la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites se diseñaron para proporcionar protección razonable contra interferencias dañinas en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no vayan a producirse interferencias en un entorno particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de energía distinta de aquella a la que está conectado el receptor.
- Solicitar asistencia a un distribuidor o a un técnico de radio/televisión.

© 2017 Sengled, Incorporated. Todos los derechos reservados. Sengled es una marca comercial de Sengled, Incorporated, registrada en Estados Unidos y en otros países. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

1. La presente garantía cubre el producto de Sengled contra defectos en el material o en la mano de obra durante tres (3) años a partir de la fecha de la compra original ("periodo de garantía") según conste en la factura que muestra la fecha de compra.
2. La presente garantía se aplica al comprador original, siempre y cuando:
 - (i) el producto haya sido adquirido como nuevo, y (ii) dicho producto pueda identificarse mediante la marca registrada, nombre comercial o logotipo de Sengled en el propio producto.
3. La presente garantía no cubre los daños ocasionados por:
 - accidentes, alteraciones, uso indebido, abuso, instalación inadecuada, reparaciones no autorizadas.
 - instalación de la(s) bombilla(s) en un conmutador o circuito reductor.
 - casos de fuerza mayor (tales como incendios, inundaciones, tornados etc.), voltaje anormal y otros daños físicos.
 - caídas de la bombilla, transporte inadecuado después de la compra;
 - falta de seguimiento del manual de instrucciones.
4. La presente garantía no se aplica a los fallos derivados del desgaste normal. Pueden producirse variaciones normales del color y desteñido durante la vida útil de la bombilla; por ello, estas variaciones no están consideradas como defectos. El uso comercial de los productos también queda excluido de la presente garantía.
5. Durante el periodo de garantía, Sengled, a su entera discreción, podrá (1) reparar el producto defectuoso sin cargo alguno; (2) cambiar el producto defectuoso por otro nuevo; o (3) efectuar un reembolso según la política de devolución de Sengled.
6. Cuando se cambia un producto, el producto reemplazado pasará a ser propiedad de Sengled.
7. A excepción de lo declarado explícitamente en el presente documento o cuando lo prohíba la ley, Sengled renuncia a cualquier garantía, explícita o implícita, de cualquier tipo con respecto al producto, entre otras: la posibilidad de comercializar, idoneidad o seguridad para una finalidad concreta. El precio del producto será la única y máxima responsabilidad de Sengled derivada de la venta del mismo. Sengled, sus administradores, directivos, empleados u otros presentantes no se responsabilizarán en modo alguno por daños especiales, indirectos, consecuentes o punitivos originados por la venta del producto.

8. El comprador original debe entregar la factura de venta original del producto y el presente certificado de garantía para presentar una reclamación al amparo de la misma.
9. El certificado de garantía debe ser original y no puede ser una copia ni presentar signos de manipulación. Asegúrese de tener los datos del producto a mano (tal como se muestra en la presente tarjeta), cumplimentar correctamente el “certificado de garantía” y enviarlo a la dirección a continuación indicada, para que Sengled pueda responder lo más rápido y eficazmente posible cuando sea necesario reparar o cambiar el producto.
10. Salvo que la legislación lo prohíba, la presente garantía es intransferible y protege exclusivamente al comprador original.
11. Aviso: Ningún distribuidor, agente o empleado está autorizado a realizar modificaciones, extensiones o incorporaciones a los términos y condiciones enumerados en el presente Certificado de Garantía.
12. La garantía no afecta a los derechos a los que le faculte la legislación.

Rev 1,0 2017 09

E-mail: Support_na@sengled.com

www.sengled.com

sengled